ASCII Character Set

LSD \ MSD	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7
0	000 NUL 0 Null Char	020 DLE 16 Data Link Escape	040 SP 32 Space	060 0 48	0100 @ 64	0120 P 80	0140 ' 96	0160 p 112
1	001 SOH 1 Start of Header	021 DC1 17 Device Control 1	041 ! 33	061 1 49	0101 A 65	0121 Q 81	0141 a 97	0161 q 113
2	002 STX 2 Start of Transmission	022 DC2 18 Device Control 2	042 " 34	062 2 50	0102 B 66	0122 R 82	0142 b 98	0162 r 114
3	003 ETX 3 End of Transmission	023 DC3 19 Device Control 3	043 # 35	063 3 51	0103 C 67	0123 S 83	0143 c 99	0163 s 115
4	004 EOT 4 End of Tape	024 DC4 20 Device Control 4	044 $ 36	064 4 52	0104 D 68	0124 T 84	0144 d 100	0164 t 116
5	005 ENQ 5 Enquire	025 NAK 21 Negative Acknowledge	045 % 37	065 5 53	0105 E 69	0125 U 85	0145 e 101	0165 u 117
6	006 ACK 6 Acknowledge	026 SYN 22 Synchronize	046 & 38	066 6 54	0106 F 70	0126 V 86	0146 f 102	0166 v 118
7	007 BEL 7 Bell	027 ETB 23 End Transmission Block	047 ' 39	067 7 55	0107 G 71	0127 W 87	0147 g 103	0167 w 119
8	010 BS 8 Backspace	030 CAN 24 Cancel	050 (40	070 8 56	0110 H 72	0130 X 88	0150 h 104	0170 x 120
9	011 HT 9 Horizontal Tab	031 EM 25 End of Medium	051) 41	071 9 57	0111 I 73	0131 Y 89	0151 i 105	0171 y 121
A	012 LF 10 Line Feed	032 SUB 26 Substitute	052 * 42	072 : 58	0112 J 74	0132 Z 90	0152 j 106	0172 z 122
B	013 VT 11 Vertical Tab	033 ESC 27 Escape	053 + 43	073 ; 59	0113 K 75	0133 [91	0153 k 107	0173 { 123
C	014 FF 12 Form Feed	034 FS 28 File Separator	054 , 44	074 < 60	0114 L 76	0134 \ 92	0154 l 108	0174 | 124
D	015 CR 13 Carriage Return	035 GS 29 Group Separator	055 – 45	075 = 61	0115 M 77	0135] 93	0155 m 109	0175 } 125
E	016 SO 14 Shift Out	036 RS 30 Record Separator	056 . 46	076 > 62	0116 N 78	0136 ^ 94	0156 n 110	0176 ~ 126
F	017 SI 15 Shift In	037 US 31 Unit Separator	057 / 47	077 ? 63	0117 O 79	0137 _ 95	0157 o 111	0177 DEL 127 Rubout

CTRL